



Endüstriyel Güç Sistemleri
Industrial Power Solutions



V2L (ARAÇTAN EKİPMANA ELEKTRİK)

ADAPTOR KULLANMA KILAVUZU

V2L Destekli
Araçlar için

V2L (Vehicle-to-Load) adaptör, elektrikli aracınızda depolanan yüksek kapasiteli enerjiyi e-bisikletler, elektrikli kamp ekipmanları veya ev aletleri gibi çeşitli cihazları şarj etmek için kullanmanıza olanak tanır.

Aracın kapalı olduğu durumlarda bile bu işlev çalışmaya devam eder. Bu sistemi kullanabilmek için bir V2L adaptör gereklidir.

V2L adaptor, elektrikli aracınızı çeşitli elektrikli cihazlara ve ekipmanlara güç sağlayan taşınabilir bir güç kaynağına dönüştürür. Ancak, kullanım sırasında dikkatli olunması gerekmektedir.

V2L Adaptör Özellikleri:

Çıkış Voltajı: 230 Volt / 50 Hz

Maksimum Çıkış Akımı- Gücü :3,7 kW (16 Amper)

Koruma: Aşırı yüklenmeyi önlemek için güvenlik sistemine sahiptir.

Uygulama Alanları : Elektrikli araçların sahip olduğu yüksek kapasiteli batarya gücünü, elektrikli cihazlara, ekipmanlara veya elektrikli araçlara aktarma, şarj etme, çalıştırma, elektrikli araçları yüksek kapasiteli mobil güç kaynağına dönüştürmede kullanılır.

Dikkat:V2L adaptörü kesinlikle elektrik şebekesine (ev veya işyeri tesisatına) bağlanmaz. V2L sabit bir akü sistemi veya invertör ürünü değildir. Elektrikli araçların yüksek kapasiteli batarya güçlerini elektrik enerjisi olarak aktarmasında kullanılan enerji aktarım adaptörüdür.

Güvenlik ve kullanım uyarıları:

- **Elektriksel Riskler:** V2L adaptorün 2 pinli prizinden sağlanan elektrik, evinizdeki standart elektrik prizleriyle aynı güvenlik risklerini taşır.
- **Islak Ellerle Kullanmayın:** Adaptörü veya şarj portunu kesinlikle ıslak ellerle tutmayınız.
- **Su Teması :**Adaptörün su ile temas etmesine izin vermeyin (yağmur, sıvı dökülmesi vb.).
- **Metal Nesneler Kullanmayınız :** Adaptörün bağlantı noktalarına metal nesneler sokmayınız.
- **Sökme Açma İşlemi Yapmayınız:** Adaptörü sökmeye çalışmayınız elektrik çarpması veya yangın riski oluşturabilir.
- **Bağlantı Durumu:** Gevşek bağlantılar varsa adaptörü kullanmayın.
- **Gözetimsiz Bırakmayın:** Adaptör bağlıyken cihazları asla gözetimsiz bırakmayın.

V2L Adaptör Nasıl Kullanılır :

- Elektrikli aracınızın şarj soketi kapağını açınız
- V2L adaptörü şarj soketine takın ve aracınızda ışık göstergelerini kontrol edin.
- Adaptör üzerindeki açık düğmesine basınız
- Elektrikli cihazınızı adaptör üzerindeki prize takarak kullanıma başlayabilirsiniz.
- Kullanım tamamlandığında, adaptör üzerindeki güç düğmesine basarak cihazı kapatınız.
- Adaptörü çıkarınız ve aracınızın şarj soketi kapatınız

Teknik Özellikler

Araç Şarj Soket Tipi	Type2
Priz Çıkış Türü	Ev Tipi 230 Vac 50 Hz priz çıkışı
Azami Akım	16 Ampere kadar (3.7kW)
Koruma sınıfı	IP54 (Neme Dayanıklı)
Çıkış Koruma Sınıfı	IP54 Kapaklı Kauçuk Grup Priz
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40°C'den +50°C'ye kadar
UV Koruma	Evet
Kablo Kesiti	TS EN 50525-2-11 6mm
Ölçüler [Max l Uzunluk)	Soket ve grup priz hariç 3 metre (kablolu modelde)
Ağırlık	1,22 kg
Uygunluk	CE
Garanti Süresi	24 Ay (2 Yıl)

Garanti ve Koşullar:

Üretici aşağıdaki koşullara uygun olduğu surece kusurlu olduğu tespit edilen ürünleri 24 ay garanti süresi içerisinde onarır veya değiştirir.

Ürünün üzerinde değiştirme, ekleme revizyon yapılmamalıdır.

Kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanılmış olmalıdır.

Garanti Dışı Durumlar:

Yanlış kullanım, ihmal, doğal afetler veya uygunsuz nakliye sonucu oluşan hasarlar.

Tesadüfi veya kasıtlı zararlar.

Bu adaptör ürünü V2L destekleyen tüm elektrikli araçlar için kullanılabilir. Satın almadan önce aracınızın adaptor özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol ediniz.